



**HIKVISION**  
intrusion

## BUS-Relaisverstärker

### DS-PM501R4

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC (über den BUS)</b>
Spannung	<b>12V</b>
Amperezahl	<b>300mA</b>
Standby Verbrauch	<b>200mA</b>
Relais Ausgangstyp	<b>SPDT (DC / AC)</b>
Relais Spannungsausgang	<b>24V / 250V</b>
Relais Stromausgang	<b>16A / 16A</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbindung	<b>BUS</b>
------------	------------

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>155 x 110 x 31 mm</b>
Nettogewicht	<b>270 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>380 g</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AXPRO</b>
Kompatibilität	<b>Hikvision Einbruchmeldezentrale</b>

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Anzahl der Ausgänge	<b>4</b>
Ausgangsrelais	<b>4</b>

