



# AJAX

## Central de incêndio sem fios de 40 zonas

### EN54-FIREHUB-W

#### ZONAS

Número máximo zonas	<b>40</b>
Número máximo estâncias	<b>80</b>
Número máximo dispositivos	<b>200</b>
Teclados	<b>10</b>
Sirenes	<b>10</b>
Escenarios automatizados	<b>64</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>AC</b>
Tensão	<b>110V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>60W</b>
Batería de apoio	<b>Entrada disponível</b>
Modelo de baterias	<b>7.4V 5 / 10 Ah</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>75%</b>

#### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 1800 m (sem obstáculos)</b>
Potência máxima RF	<b>Até 25 mW</b>
Protocolo	<b>Jeweller / Wings / TurboWings</b>

#### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 / EN54-21 / EN54-25</b>

#### CARACTERÍSTICAS

Número de utilizadores	<b>200</b>
Ecrã	<b>Sim</b>
Tipo de ecrã	<b>IPS tátil</b>
Indicador LED	<b>Sim</b>
Resolução ecrã	<b>1024 x 600</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>263 x 223 x 54 mm</b>
Peso líquido	<b>1550 g</b>
Peso com embalagem	<b>1900 g</b>
Cor	<b>Branco</b>

#### COMUNICAÇÃO

Wi-Fi	<b>Sim</b>
Ethernet	<b>Sim, 8P8C até 100 Mbps</b>
2G	<b>Sim</b>

#### SAÍDAS (INCÊNDIO)

Relé de Avaria	<b>1</b>
Relé de alarme	<b>1</b>

