



**HIKVISION**  
accessories

## Zugangskontrolle innen mit tastatur / kartenleser mifare 13.56mhz

**DS-KIT802M**

### FUNKTIONEN

Allgemein	<b>Sí</b>
Patrol	<b>Sí</b>
Schwarze Liste	<b>Sí</b>
Duress	<b>Sí</b>
Türalarm offen	<b>Sí</b>
Memoria insuficiente	<b>Sí</b>
Alarma desconectada	<b>Sí</b>
Puerta Forzada	<b>Sí</b>

### EIGENSCHAFTEN

Bildschirm	<b>Sí</b>
Art des Bildschirms	<b>STN de matriz de puntos de 128 x 64</b>
Integrierter Controller	<b>Sí</b>
LED Anzeige	<b>Sí</b>
Tonwarnung	<b>Sí</b>
Watchdog design	<b>Sí</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Amperezahl	<b>170mA</b>

### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	<b>32 bits</b>
Software	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-5200</b>
Software enthalten	<b>Sí</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>126.5 x 94.5 x 24 mm</b>
-------------	-----------------------------

### IDENTIFIZIERUNG

Modus	<b>Tastatur / Kartenleser</b>
Tastatur	<b>Sí</b>
Typ der Karte	<b>MIFARE 13.56MHZ</b>
Anzahl der Karten	<b>3000</b>
Anzahl der Register	<b>10000</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	<b>1</b>
Exit Taste	<b>1</b>
Ausgabe blockieren	<b>1</b>
Glocke	<b>Sí</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	<b>HikA-P</b>
Typ der Kontrolle	<b>Zugangskontrolle</b>

### KOMMUNIKATION

TCP/IP	<b>Sí</b>
--------	-----------

