



## Verkabelt volumetrisch 30 m CH10055101

### ERKENNUNG

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Detektortyp                                        | <b>Verkabelt</b>    |
| Erkennungsweite                                    | <b>30 m</b>         |
| Winkelerkennung                                    | <b>50°</b>          |
| Montagehöhe                                        | <b>2.5 m ~ 4 m</b>  |
| Empfang                                            | <b>30 m x 27 m</b>  |
| Antimasking                                        | <b>Sí</b>           |
| PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep) | <b>Sí</b>           |
| Detektionstechnik                                  | <b>Volumetrisch</b> |
| 360PROtect™                                        | <b>Ja</b>           |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC / AC</b>            |
| Spannung              | <b>10.5V ~ 30V / 24V</b>  |
| Amperezahl            | <b>18mA / 12mA ~ 30mA</b> |

### TECHNISCHE DATEN

|              |           |
|--------------|-----------|
| LED Anzeigen | <b>Sí</b> |
| Tamper       | <b>Sí</b> |

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Serie | <b>ADPRO® PRO E</b> |
|-------|---------------------|

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Installation | <b>Wand / Post</b>        |
| Abmessungen  | <b>358 x 188 x 290 mm</b> |
| Material     | <b>Asa</b>                |
| Nettogewicht | <b>1700 g</b>             |

### UMGEBUNG

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart          | <b>IP66</b>           |
| Verwendung         | <b>Innen / Außen</b>  |

### SENSOR

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Sensor Typ                  | <b>PIR</b> |
| Empfindlichkeitseinstellung | <b>Sí</b>  |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|              |          |
|--------------|----------|
| Alarmausgang | <b>5</b> |
|--------------|----------|