



## A-FIRE

### 4-Zonen-Brandmeldezentrale mit LCD-Bildschirm

#### CROSSFIRE 4K LCD

#### SALIDAS (INCENDIO)

Sirenenausgänge mit rücksetzbarer Sicherung	<b>2</b>
Störungsrelais	<b>1</b>
Alarmrelais	<b>1</b>
Einzelne Ausgänge nach Zone	<b>Ja</b>
Fehler- und Auslassungsausgaben	<b>Ja</b>
Fernausgänge mit Relais	<b>Ja, mit dem RM4-Modul</b>

#### PROGRAMACIÓN

Tag / Nacht-Modus	<b>Ja</b>
Zonenzuordnung für Ausgänge	<b>Ja</b>
Kreuzerkennungsfunktion	<b>Ja</b>
Stufen	<b>3 (Nützlich / Super Nützlich/ Installateur )</b>
Testzone / Auslassung / Evakuierungsmodus	<b>Ja</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Normativ	<b>EN54-2 / EN54-4</b>
CPR	<b>Sí</b>

#### DISPLAY

Orientierungstasten	<b>Ja</b>
Mehrsprachiger LCD-Bildschirm	<b>Ja</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>321 x 286 x 90 mm</b>
Nettogewicht	<b>1475 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1670 g</b>

#### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	<b>Konventionell</b>
Typ der Zentrale	<b>Incendio</b>

#### ZONAS (INCENDIO)

Maximale Anzahl der Zonen	<b>4</b>
Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone	<b>30</b>

