



AJAX

Signalverstärker

EN54-FIREREX-W

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsbereich	Bis 1800 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Maximale Anzahl von Repeatern	5
Protokoll	Jeweller / Wings

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	110V ~ 240V
Stützbatterie	Optional
Batteriemodell	7.4V 5 / 10 Ah

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP20
Maximale Feuchtigkeit	75%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Signalverstärker

VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Empfangszeit eines Fotos	Bis zu 18 s (Wings) / Bis zu 10 s (Ethernet)
--------------------------	--

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	210 x 210 x 50.5 mm
Nettogewicht	890 g
Gewicht mit Verpackung	1100 g
Farbe	Weiss

TECHNISCHE DATEN

Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Schutz vor Fehlalarmen	Ja
Erkennung von Signalstörungen	Ja

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN54-4 / EN54-18 / EN54-25

