



## P ARADOX

### Détecteur volumétrique sans fils

NV780MR

#### DÉTECTION

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Type de détecteur                               | <b>Sans fils</b>                 |
| Hauteur montage                                 | <b>1.5 m</b>                     |
| Distance détection                              | <b>12 m</b>                      |
| Méthode détection                               | <b>infrarouge</b>                |
| Couverture                                      | <b>12 m x 12 m</b>               |
| Vitesse de détection                            | <b>0,2 m/s ~ 4 m/s</b>           |
| Immunité mascottes                              | <b>Jusqu'à 40 Kg</b>             |
| Antimasking                                     | <b>Oui</b>                       |
| Immunité RF                                     | <b>10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz</b> |
| Processus digital impulsion automatiques (APSP) | <b>Oui</b>                       |
| Technologie de détection                        | <b>Volumétrique</b>              |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Installation | <b>Mur</b>               |
| Dimensions   | <b>212 x 121 x 68 mm</b> |
| Matériel     | <b>Plastique</b>         |
| Poids net    | <b>450 g</b>             |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Modèle de batteries  | <b>2 x AA</b>          |
| Durée de la batterie | <b>Jusqu'à 3 ans</b>   |
| Sortie anti-sabotage | <b>28 V DC , 150mA</b> |

#### CERTIFICATION

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Classe                      | <b>2</b>       |
| Norme                       | <b>EN50131</b> |
| Niveau conditions ambiantes | <b>IV</b>      |

#### TRANSMISSION SANS FILS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Fréquence | <b>868MHz</b> |
|-----------|---------------|

#### CAPTEUR

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Type de capteur                  | <b>Dual</b>          |
| Haute sensibilité                | <b>Oui</b>           |
| Basse sensibilité                | <b>Oui</b>           |
| Géométrie du capteur             | <b>Rectangulaire</b> |
| Compensation température digital | <b>Oui</b>           |

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Indicateurs LED    | <b>Oui</b>  |
| Anti sabotage      | <b>Oui</b>  |
| Buzzer de test     | <b>Oui</b>  |
| Temps de démarrage | <b>25 s</b> |

#### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-35 °C ~ 50 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP54</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |

#### OCULAIRE

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Type d 'objectif | <b>Fresnel de deuxième génération</b> |
|------------------|---------------------------------------|

