technical datasheet



HIKVISION° accesories

Lecteur intérieur avec empreinte / carte rfid 125khz

DS-K1201AEF

IDENTIFICATION

| Mode | Empreinte / Carte |
|-------------------------------------|----------------------|
| Nombre d'empreinte | 5000 |
| Type de badge | RFID 125KHz |
| Distance de lecture maximale | 3 cm ~ 10 cm |
| Temps de reconnaissance d'empreinte | inférieur à 1 s |
| Type de capteur d'empreinte | Capteur optique |
| Ratio faux positif (FAR) empreinte | ≤ 0.001% |
| Ratio faux négatif (FRR) empreinte | ≤ 0.01% |
| Authentification multiple | Oui |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| Mode d´alimentation | DC |
|---------------------|------|
| Tension | 12V |
| Consommation (w) | 1.6W |

CARACTÉRISTIQUES

| Alerte sonore | Oui |
|---------------|-----|
| Anti sabotage | Oui |
| DIP Switch | Oui |

COMMUNICATION

| \sim | lode de | e communi | cation avec | le contröleur | RS485 |
|--------|---------|-----------|-------------|---------------|-------|
|--------|---------|-----------|-------------|---------------|-------|

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| Installation | Surface |
|----------------------|------------------|
| Dimensions | 132 x 62 x 44 mm |
| Poids net | 260 g |
| Poids avec emballage | 420 g |

AMBIANCE

| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 70 °C |
|-------------------------------|----------------|
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 90% |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle Lecteur

