

**HIKVISION**  
accessories



## Módulo de seguridad de puerta DS-K2M061

### ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>2</b>
RS485	<b>1</b>
Capteur de porte	<b>Oui</b>
Bouton poussoir de sortie	<b>Oui</b>
Sortie d'alarme	<b>1</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Mur</b>
Dimensions	<b>115 x 48 x 26 mm</b>
Poids net	<b>130 g</b>
Poids avec emballage	<b>250 g</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Ampérage	<b>500mA</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	<b>Módulo de seguridad de puerta</b>
------	--------------------------------------

### CARACTÉRISTIQUES

Communication	<b>Wiegand / RS-485</b>
Indicateur LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
DIP Switch	<b>16 canaux</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

