

**AJAX****Détecteur volumétrique et  
rupture de vitres sans fils****COMBIPROTECT-S-B****DÉTECTION**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Type de détecteur        | <b>Sans fils</b>                                     |
| Hauteur montage          | <b>2.4 m</b>                                         |
| Angle détection          | <b>88.5°</b>                                         |
| Distance détection       | <b>12 m</b>                                          |
| Méthode détection        | <b>Infrarouge et rupture de vitre</b>                |
| Couverture               | <b>PIR 12m / 88.5° / Rupture de vitre jusqu'à 9m</b> |
| Immunité mascottes       | <b>Jusqu'à 20 kg et 50 cm</b>                        |
| Antimasking              | <b>Oui</b>                                           |
| Elément sensible         | <b>Micro Electret</b>                                |
| Détection bris de glace  | <b>Oui, jusqu'à 9 mètres</b>                         |
| Micro                    | <b>Couverture de 180°</b>                            |
| Technologie de détection | <b>Volumétrique et rupture de vitres</b>             |

**MATÉRIEL ET DIMENSIONS**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>110 x 65 x 50 mm</b> |
| Poids net            | <b>97 g</b>             |
| Poids avec emballage | <b>130 g</b>            |
| Couleur              | <b>Noir</b>             |

**ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Modèle de batteries  | <b>CR123A / 3V</b>   |
| Durée de la batterie | <b>Jusqu'à 5 ans</b> |

**VIA RADIO**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Fréquence                | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>           |
| Distance de transmission | <b>Jusqu'à 1200 m (sans obstacles)</b> |

**AMBIANCE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP50</b>           |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>75%</b>            |

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Compatibilité                         | <b>Panneaux Ajax</b>              |
| Indicateurs LED                       | <b>Oui</b>                        |
| Anti sabotage                         | <b>Oui</b>                        |
| Protection contre les fausses alarmes | <b>Oui, analyse algorithmique</b> |

**CERTIFICATION**

|        |                |
|--------|----------------|
| Classe | <b>2</b>       |
| Norme  | <b>EN50131</b> |

**CAPTEUR**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de capteur | <b>PIR et micro</b> |
|-----------------|---------------------|

