



## Detector sem fio

### QXI-R

#### DETECÇÃO

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo detector          | <b>Sem fio</b>         |
| Altura de instalação   | <b>0.8 m ~ 2.7 m</b>   |
| Ângulo detecção        | <b>120°</b>            |
| Distância detecção     | <b>12 m</b>            |
| Método detecção        | <b>infravermelho</b>   |
| Velocidade de detecção | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b> |
| Zonas de detecção      | <b>40 (multinível)</b> |
| Imunidade animais      | <b>Sim</b>             |
| Antimasking            | <b>Sim</b>             |
| Período de alarme      | <b>2.0 s ± 0.5 s</b>   |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Instalação         | <b>Parede</b>             |
| Dimensões          | <b>78 x 144.5 x 59 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>215 g</b>              |
| Peso com embalagem | <b>290 g</b>              |

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Indicadores LED   | <b>Sim</b>  |
| Tempo de arranque | <b>60 s</b> |

#### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP54</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bateria incorporada | <b>Nao</b>         |
| Modelo de baterias  | <b>CR123A / 3V</b> |

#### SENSOR

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tipo de sensor       | <b>PIR</b> |
| Ajuste sensibilidade | <b>Sim</b> |

