

SMART  
A-HOME

Interruptor con 1 botón

A-NS86-1L1W

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Modo alimentação    | AC                                              |
| Tensão              | 110V ~ 240V                                     |
| Consumo Standby     | 0.02W                                           |
| Consumo de corrente | 10A                                             |
| Potencia de carga   | 300W para carga resistiva / 100W para carga LED |

## ESPECIFICAÇÕES (INTERRUPTORES)

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Retroiluminação                             | Sim                 |
| Conexión eléctrica                          | Solo con cable fase |
| Panel táctil                                | Sim                 |
| Recuperación de estado tras fallo eléctrico | Sim                 |
| Ciclo de vida                               | 100000 ciclos       |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões          | 50 x 50 x 30 mm |
| Peso líquido       | 40 g            |
| Peso com embalagem | 60 h            |

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -20 °C ~ 70 °C |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 93%            |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Tipo | Interruptor con 1 botón |
|------|-------------------------|

