



## Cerradura eléctrica automática con palanca de desbloqueo

5U3X10

### PROPIEDADES

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Resistencia de cierre                 | <b>490 Kg</b>             |
| Fuerza dinámica de cierre             | <b>449 Kg</b>             |
| Durabilidad garantizada               | <b>200000 ciclos</b>      |
| Pestillo                              | <b>Ajustable de zamak</b> |
| Profundidad de pestillo               | <b>6 mm</b>               |
| Ajuste de pestillo de mínimo a máximo | <b>7.1 ~ 10.1 mm</b>      |
| Tapa                                  | <b>Inox</b>               |
| Protector de sobretensión             | <b>Sí</b>                 |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Modo alimentación   | <b>DC / AC</b>  |
| Voltaje             | <b>9V ~ 24V</b> |
| Amperaje            | <b>560mA</b>    |
| Resistencia nominal | <b>43 Ohm</b>   |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-25 °C ~ 70 °C</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

### INFORMACIÓN GENERAL

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tipo             | <b>Cerradura eléctrica</b>                  |
| Modo de apertura | <b>Normalmente abierto (NO)</b>             |
| Mecanismo        | <b>Automática con palanca de desbloqueo</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dimensiones | <b>66 x 32 x 17 mm</b> |
| Peso neto   | <b>135 g</b>           |

