



**MOVOK**  
ACCESSORIES

Netzteil dc 12v 10a

VK-12VDC10A-BOX-BAT

## STROM UND VERBRAUCH

Stromeingang	<b>100-240V ; 50/60 Hz</b>
Stromausgang	<b>DC 12V</b>
Maximaler Leistungsverbrauch	<b>10A</b>
Número de salidas	<b>9 Ausgänge pro Kupferpaar</b>
Ausgangsstecker	<b>Clema</b>
Función SAI	<b>Ja (Batterien 12V / 7AH)</b>
Conexión batería	<b>F1</b>
Protección alimentacion	<b>PTC-Sicherung</b>
Maximaler Verbrauch für jeden Ausgang	<b>1,1A</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>315 x 235 x 62 mm</b>
Nettogewicht	<b>2400 g</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 45 °C</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

