



A-CCTV

Netzteil dc 12v 20a

A-12VDC20A-BOX-BAT

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stromeingang | AC 96 ~ 264V ; 50 / 60 Hz |
| Stromausgang | DC 12V |
| Maximaler Leistungsverbrauch | 20A |
| Número de salidas | 18 Ausgänge pro Kupferpaar |
| Ausgangsstecker | Clema |
| Función SAI | Ja (Batterien 12V / 7AH) |
| Conexión batería | F1 |
| Protección alimentacion | Stromspitzen / Überspannung / Kurzschluss |
| Maximaler Verbrauch für jeden Ausgang | 1,1A |

UMGEBUNG

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 50 °C |
|--------------------|-----------------------|

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|--------------|--------------------------|
| Abmessungen | 325 x 250 x 80 mm |
| Nettogewicht | 3030 g |

