



Alarmbox ARB1606



STROM UND VERBRAUCH

Spannung	12V
Verbrauch (w)	0.2W
Amperezahl	1000mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop
Abmessungen	97.7 x 90.3 x 33 mm
Nettogewicht	2000 g

EIGENSCHAFTEN

Kommunikation	1 RS485
DIP Switch	2-bit

ALARMEN

Alarm Eingänge /Ausgänge	16 Entradas / 6 Salidas
--------------------------	--------------------------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Alarmbox
-----	-----------------

