



## P ▲ R ▲ D O X

Expansor

ZX82

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>10.5V ~ 16V</b>
Amperezahl	<b>100mA</b>

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ	<b>Erweiterungen</b>
Kompatibilität	<b>Centrales Paradox</b>

### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>3</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Kabelgebundene Zonen	<b>8</b>
----------------------	----------

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>165 x 102 x 25 mm</b>
-------------	--------------------------

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED Anzeige	<b>Śí, (PC / Panel / RX / TX)</b>
-------------	-----------------------------------

