



## AJAX

### Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB2PLUS-W

#### EXTRAS

Mobile App	<b>Ajax Security System</b>
SMS Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Anruf Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Notificación Push	<b>Sí</b>
Automatischer Wechsel von 2G zu 3G	<b>Sí</b>
Austausch zwischen SIM Karten	<b>Sí</b>
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	<b>100</b>
Mobile Geräte	<b>iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Spannung	<b>110V ~ 240V</b>
Verbrauch (w)	<b>10W</b>
Eingebaute Batterie	<b>Ja</b>
Batterielebensdauer	<b>± 15 horas</b>
Stützbatterie	<b>Li-ion 3 A/h</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>163 x 163 x 36 mm</b>
Material	<b>ABS Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>350 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

#### ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	<b>50</b>
Maximale Anzahl von Geräten	<b>200</b>

#### PROZESSOR

Prozessor	<b>ARM</b>
Betriebssystem	<b>OS Malevich</b>

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	<b>200</b>
-------------------	------------

#### KOMMUNIKATION

IP	<b>Sí</b>
GSM	<b>Sí</b>
3G	<b>Sí</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>
Kommunikation mit CRA	<b>Ja, über contactID und SIA</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Übertragungsbereich	<b>Bis 2000 m (ohne Hindernisse)</b>
Maximale Leistung RF	<b>Potencia maxima RF</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	<b>Drahtlos</b>
------------------	-----------------

#### SABOTAGE

Tamper pared	<b>Sí</b>
--------------	-----------

