



AJAX

Signalverstärker

REX2-W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Abmessungen | 163 x 163 x 36 mm |
| Material | ABS Kunststoff |
| Nettogewicht | 330 g |
| Gewicht mit Verpackung | 600 g |
| Farbe | Weiss |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | AC |
| Spannung | 110V ~ 240V |
| Eingebaute Batterie | Ja |
| Batterielebensdauer | Bis zu 38h |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 75% |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------|----------------|
| Grad | 2 |
| Normativ | EN50131 |

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|----------------|---------------------------|
| Technologie | Drahtlos |
| Typ | Signalverstärker |
| Kompatibilität | Hub 2 / Hub 2 Plus |

ÜBER FUNK

| | |
|-----------------------|---|
| Frequenz | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Übertragungreichweite | Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse) |
| Funk repeater | 5 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------|------------|
| LED Anzeigen | Sí |
| Tamper | Sí |

ZONEN

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Maximale Anzahl von Geräten | Hub 2: 99 / Hub 2 Plus: 199 |
|-----------------------------|------------------------------------|

