



## A-FIRE rauch-wärmesensor FD8020R

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP43
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	40 x 102 (Ø) mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	55 g
Gewicht mit Verpackung	60 h

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10V ~ 30V

### DETECCIÓN (INCENDIO)

Sensibilität	Gemäss den Normen EN54 - 5: 2000
Schutzbereich	Kreisdurchmesser 10m
Maximale Montagehöhe	8 m

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ	Rauch-Wärmesensor
-----	-------------------

### ERKENNUNG

Detektionstechnik	Konventionell Thermovelozimetrisch
-------------------	---------------------------------------

