



18 port Cloud Switch mit 16 PoE-Ports

DS-3E1318P-EI

FERNVERWALTUNG

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

ETHERNET PORTS

POE-Ports	16
Puertos Uplink	2
Glasfaseranschluss	2 x 1000 (combo Uplink)
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2550 g
Gewicht mit Verpackung	3350 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	250W
Amperezahl	2500mA
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	230W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	7.2 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	5.36 Mpps
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	4 Mb

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	16K
---------------------	------------

