



**A-SMART  
A-HOME**

**Einstellbarer wlan-dimmer für  
licht**

**A-NDS86-1L**

## SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

Hintergrundbeleuchtung	<b>Ja</b>
Conexión eléctrica	<b>Nur mit Phasenkabel</b>
Verwaltbar durch Szenarien	<b>Ja</b>
Regulierung der Lichtintensität	<b>Ja</b>
Touchscreen	<b>Ja</b>
Statuswiederherstellung nach Stromausfall	<b>Ja</b>
Lebenszyklus	<b>100000 Zyklen</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>90V ~ 250V</b>
Standby Verbrauch	<b>0.5W</b>
Stromverbrauch	<b>10A</b>
Leistungsaufnahme	<b>500 W für ohmsche Last / 300 W für LED-Last</b>

## WI-FI

Wi-Fi-Standard	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Frequenzbereich	<b>2.4 GHz</b>
Mobile Anwendung	<b>Smart Life / Tuya Smart</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 70 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>93%</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>50 x 50 x 30 mm</b>
Nettogewicht	<b>45 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>60 h</b>

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ **Einstellbarer WLAN-Dimmer für Licht**

