



AJAX

Pulsador de alarma

MANUALCALLPOINT-RED

STROM UND VERBRAUCH

Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	2 x CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 7 años

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
Tamper	Sí
Rückstellfähig	Ja

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ	Pulsador de alarma
-----	---------------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	104 x 102 x 39 mm
Nettogewicht	210 g
Gewicht mit Verpackung	290 g

ÜBERTRAGUNG

Entfernung	1700 m
Frecuenz	868.0 ~ 868.6 MHz
Protokoll	Jeweller

