technical datasheet

EZVIZ

Ip pt Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

CS-H8C

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
3D-NR	**Ja**
WDR	**DWDR**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Kompression	**H.265 / H.264**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
Anzahl der LEDs	**2**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Weißlichtabstand	**30 m**
Weiß Licht	**2**
Smart Dual Illumination	**Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1440**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Minimale Beleuchtung	**0.5Lux**

WI-FI

Wi-Fi-Standard	**IEEE802.11 b / g / n**
Frequenzbereich	**2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**
Breitbandkanal	**20 MHz**
Geschwindigkeit	**11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 72 Mbps**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**129 x 110 (Ø) mm**
Nettogewicht	**420 g**
Gewicht mit Verpackung	**730 g**

VIDEOANALYSE

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**4 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/2.0**
Blickwinkel	**89°**
Filtro IR	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**12W**
Amperezahl	**1000mA**
Inklusive Netzteil	**Ja**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**66 m**
Beobachten	**26 m**
Erkennen	**13 m**
Identifizieren	**7 m**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 50 °C**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Ja**
Passwortschutz	**Ja**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PT**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 512Gb**
Speichersystem	**Micro SD / EZVIZ CloudPlay**

ACHSE

technical datasheet

Erkennungsmodus	**Erweiterte Erkennung (Personenklassifizierung)**
Auto tracking	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**

TIOC

Sirene	**Ja**
Licht	**Weiß**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich **Horizontal 350° / Vertikal 80°**

Bewegung	**2-Axis**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**