



AJAX

Drahtlose Brandmeldezentrale mit 40 Zonen

EN54-FIREHUB-W

ZONEN

| | |
|-----------------------------|------------|
| Maximale Anzahl der Zonen | 40 |
| Maximale Anzahl von Zimmer | 80 |
| Maximale Anzahl von Geräten | 200 |
| Tastaturen | 10 |
| Sirenen | 10 |
| Automatisierte Szenarien | 64 |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsmodus | AC |
| Spannung | 110V ~ 240V |
| Verbrauch (w) | 60W |
| Stützbatterie | Eingang vorhanden |
| Batteriemodell | 7.4V 5 / 10 Ah |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 75% |

ÜBER FUNK

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Frequenz | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Übertragungsreichweite | Bis 1800 m (ohne Hindernisse) |
| Maximale Leistung RF | Potencia maxima RF |
| Protokoll | Jeweller / Wings / TurboWings |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------|--|
| Grad | 2 |
| Normativ | EN54-2 / EN54-4 / EN54-13 / EN54-21 / EN54- |

25

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Anzahl der Benutzer | 200 |
| Bildschirm | Sí |
| Art des Bildschirms | IPS-Touchscreen |
| LED Anzeige | Ja |
| Auflösung Bildschirm | 1024 x 600 |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Abmessungen | 263 x 223 x 54 mm |
| Nettogewicht | 1550 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1900 g |
| Farbe | Weiss |

KOMMUNIKATION

| | |
|----------|---------------------------------|
| Wi-Fi | Sí |
| Ethernet | Ja, 8P8C bis zu 100 Mbps |
| 2G | Ja |
| 4G | Ja |

SALIDAS (INCENDIO)

| | |
|----------------|----------|
| Störungsrelais | 1 |
| Alarmrelais | 1 |

