



## Drahtloser Wärmemelder

### EN54-HEAT-W

#### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Ja
Betriebsarten	A1/ A1R / A1S / B / BR / BS / C / CR / CS / Feste Temperatur
Alarmaktivierungszeit	3 s
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP21C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%
ÜBER FUNK	
Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Protokoll	Jeweller
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	Batterie
Batteriemodell	2 x CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 5 años
SENSOR	
Sensor Typ	Temperaturmessung: Thermistor

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	124 x 124 x 54.2 mm
Nettogewicht	270 g
Gewicht mit Verpackung	330 g
Farbe	Weiss

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Brandmelder
Kompatibilität	AJAX Fire Hub

#### ZERTIFIZIERUNG

Normativ	EN54-5 / EN54-25
----------	------------------

#### ERKENNUNG

Detektortyp	Hitze
DETECCIÓN (INCENDIO)	

Termovelocimétrico

Ja

