



# AJAX

## Drahtloser Wärmemelder mit Sirene

### EN54-HEAT-SOUNDER-W

#### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>Ja</b>
LED Farben	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Ja</b>
Art der Benachrichtigung	<b>Akustik</b>
Lautstärke Sirene	<b>85dB</b>
Töne	<b>32</b>
Betriebsarten	<b>A1/ A1R / A1S / B / BR / BS / C / CR / CS / Feste Temperatur</b>
Alarmaktivierungszeit	<b>3 s</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP21C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>80%</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Übertragungsreichweite	<b>Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)</b>
Maximale Leistung RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Protokoll	<b>Jeweller</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Normativ	<b>EN54-3 / EN54-5 / EN54-25</b>
----------	----------------------------------

#### SENSOR

Sensor Typ	<b>Temperaturmessung: Thermistor</b>
------------	--------------------------------------

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>124 x 124 x 54.2 mm</b>
Nettogewicht	<b>280 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>340 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>Drahtlos</b>
Typ	<b>Brandmelder</b>
Kompatibilität	<b>AJAX Fire Hub</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>Batterie</b>
Batteriemodell	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 5 años</b>

#### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Hitze</b>
-------------	--------------

#### DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	<b>Ja</b>
--------------------	-----------

