



## AJAX

### Detector magnético y vibración

### DOORPROTECTPLUS-W

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Puerta / Ventana</b>
Dimensiones	<b>90.5 x 21 x 18.5 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>30 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Inalámbrico</b>
Sensibilidad vibración	<b>3 niveles</b>
Ignorar primera vibración	<b>Sí, opcional</b>
Tecnología de detección	<b>Magnético y vibración</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1200 m (sin obstáculos)</b>
Potencia máxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	<b>CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 5 años</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>80%</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Centrales Ajax</b>
Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### SENSOR

Ajuste sensibilidad	<b>Sí</b>
---------------------	-----------

