# A-CCTV

## Fuente de alimentación dc 12v 20a

## A-12VDC20A-BOX-BAT

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Entrada de alimentación | **AC 96 ~ 264V ; 50 / 60 Hz** |
| Salida de alimentación | **DC 12V** |
| Consumo máximo | **20A** |
| Número de salidas | **18 salidas por par de cobre** |
| Clavija de salida | **Clema** |
| Función SAI | **Sí (baterias 12V / 7AH)** |
| Conexión bateria | **F1** |
| Protección alimentacion | **Picos de corriente / Sobretensión / Cortocircuito** |
| Consumo máximo por cada salida | **1,1A** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-20 °C ~ 50 °C** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones | **325 x 250 x 80 mm** |
| Peso neto | **3030 g** |