

SMART
A-HOME

Interrupor con 2 botones

A-NS86-2L1W

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	110V ~ 240V
Consumo Standby	0.02W
Consumo de corriente	10A
Potencia de carga	300W para carga resistiva / 100W para carga LED

ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

Retroiluminación	Sí
Conexión eléctrica	Solo con cable fase
Panel táctil	Sí
Recuperación de estado tras fallo eléctrico	Sí
Ciclo de vida	100000 ciclos

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	50 x 50 x 30 mm
Peso neto	40 g
Peso con embalaje	60 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 70 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	93%

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	Interrupor con 2 botones
------	--------------------------

