

**AJAX**

Repetidor de señal

EN54-FIREREX-W**VIA RADIO**

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1800 m (sin obstáculos)
Potencia máxima RF	Hasta 20 mW
Número máximo de repetidores	5
Protocolo	Jeweller / Wings

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	110V ~ 240V
Batería de apoyo	Opcional
Modelo de baterías	7.4V 5 / 10 Ah

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP20
Humedad máxima	75%

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	Inalámbrica
Tipo	Repetidor de señal

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Tiempo de recepción de una fotografía	Hasta 18 s (Wings) / Hasta 10 s (Ethernet)
---------------------------------------	---

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	210 x 210 x 50.5 mm
Peso neto	890 g
Peso con embalaje	1100 g
Color	Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Protección contra falsas alarmas	Sí
Detección de interferencia de señal	Sí

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN54-4 / EN54-18 / EN54-25

