



## AJAX

### Detector rotura cristal inalámbrico

### GLASSPROTECT-S-B

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Inalámbrico</b>
Distancia detección	<b>9 m</b>
Sensibilidad vibración	<b>3 niveles</b>
Elemento sensible	<b>Micrófono Electret</b>
Detección rotura de cristal	<b>Sí, hasta 9 metros</b>
Micrófono	<b>Cobertura de 180°</b>
Tecnología de detección	<b>Rotura cristal</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado de protección	<b>IP50</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Centrales Ajax</b>
Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Protección contra falsas alarmas	<b>Sí, análisis algorítmico</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>103 x 22 x 21 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>40 g</b>
Color	<b>Negro</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1000 m en espacio abierto</b>
Potencia máxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	<b>CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 7 años</b>

