



## Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 4 canaux et 1 mpx de résolution maximale

### XVR4104HS-I

#### ENREGISTREMENT

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement | 1 Mpx                                                                                                                                           |
| Compression de vidéo                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                 |
| Résolution enregistrement HDCVI      | 1 Mégapixels (720P)                                                                                                                             |
| Résolution enregistrement HDTVI      | 1 Mégapixels (720p)                                                                                                                             |
| Résolution enregistrement AHD        | 1 Mégapixels (720p)                                                                                                                             |
| Images par seconde Stream principal  | 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)                                                                                                      |
| Images par seconde Extra Stream      | CIF (1 ~ 15fps)                                                                                                                                 |
| Débit binaire de vidéo               | 32Kbps ~ 6144Kbps par canal                                                                                                                     |
| Mode d'enregistrement                | Manuel / Programmation (Générale / Continue) / MD (Détection de vidéo: Détection de mouvements / perte de vidéo / manipulation) / alarme / stop |
| Intervalle d'enregistrement          | 1 ~ 60 min (par défauts: 60 min) / Pré-record : 1 ~ 30 sec / Post-record : 10 ~ 300 sec                                                         |
| Compression audio                    | G.711A / G.711U / PCM                                                                                                                           |
| Fréquence d'échantillonnage audio    | 8KHz, 16 bit par canal                                                                                                                          |
| Débit binaire audio                  | 64Kbps par canal                                                                                                                                |

#### VIDÉO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Canaux BNC                | 4                             |
| Canaux IP                 | 5, remplaçant les canaux BNC  |
| Caméras IP acceptées      | 4 caméras BNC + 1 caméra IP   |
| Formats vidéo             | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP |
| Résolutions admises HDCVI | 1080P / 720P                  |
| Résolutions admises HDTVI | 1080P / 720P                  |

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro du ports RJ45          | 1                                                             |
| Vitesse RJ45                  | 100 Mbps                                                      |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 128                                                           |
| Appareils mobiles             | Android / IOS (Apple)                                         |
| ONVIF                         | Oui                                                           |
| Vision à distance             | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS |
| Software                      | SmartPSS                                                      |
| App                           | iDMSS / gDMSS                                                 |

#### REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caméras simultanées en reproduction      | 1 / 4                                                                                                                                                                               |
| Mode recherche                           | Date / Heure / Alarme / Détection de mouvements / Recherche exacte                                                                                                                  |
| Fonctions de lecture                     | Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom |
| Mode Sauvegarde                          | Dispositif USB / Red                                                                                                                                                                |
| N° de canaux simultanées avec caméras IP | 1 / 4 / 6                                                                                                                                                                           |
| N° canaux simultanées sans caméras IP    | 1 / 4                                                                                                                                                                               |
| Types d'icônes d'avertissement           | Titre de la caméra / temps / perte de vidéo / blocage de la caméra / détection de mouvements / Enregistrement                                                                       |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 12V    |
| Consommation (w)    | 4W     |
| Ampérage            | 1500mA |

#### AMBIANCE

# technical datasheet

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Résolutions admises AHD   | <b>1080P / 720P</b> |
| Caméras CVBS              | <b>OUI</b>          |
| Résolution des caméras IP | <b>2 Mégapixels</b> |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Installation         | <b>Bureau</b>            |
| Dimensions           | <b>260 x 238 x 48 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>             |
| Poids net            | <b>860g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>1370 g</b>            |
| Châssis              | <b>Compact 1U</b>        |

## SORTIE DE VIDÉO

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Numéro sortie HDMI | <b>1</b>     |
| Numéro sorties VGA | <b>1</b>     |
| Résolution HDMI    | <b>1080P</b> |
| Résolution VGA     | <b>1080P</b> |

## AUDIO

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Entrées audio                      | <b>1</b>   |
| Sorties audio                      | <b>1</b>   |
| Audio bidirectionnel (Full-duplex) | <b>Oui</b> |

## DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions de détection  | <b>Enregistrement / PTZ / Tour / Vidéo Push / courrier électronique / FTP / Snapshot / Buzzer et conseils sur écran</b> |
| Type de détection vidéo | <b>Motion Detection / MD Zones : 396 (22 x 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis</b>                                   |

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Processeur             | <b>Embedded Processeur</b> |
| Système d'exploitation | <b>Embedded LINUX</b>      |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 45 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

## STOCKAGE

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Numéro disques durs admis             | <b>1</b>         |
| Taille maximale du disque dur (unité) | <b>6 TB</b>      |
| Type HDD                              | <b>3,5 SATA"</b> |

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Série       | <b>Série 4</b>                                        |
| Technologie | <b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)</b> |

## ENTRÉES/ SORTIES

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>2</b> |
| RS485   | <b>1</b> |

## SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| SMD PLUS | <b>Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule)</b> |
|----------|--------------------------------------------------------|

