technical datasheet



A-HÔME

Interrupteur commutable avec 3 boutons

A-NS86-3L2W

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| Mode d´alimentation | AC |
|---------------------|-----------------------------|
| Tension | 110V ~ 240V |
| Consommation en | 0.02W |
| repos | 0.02 |
| Consommation | 10A |
| électrique | IOA |
| Puissance de charge | 800W par segment / 2000W au |
| | total |

SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

| Rétro-éclairage | Oui |
|---|------------------------|
| Connexion électrique | Solo con cable fase |
| Pavé tactile | Oui |
| Recuperación de estado tras fallo eléctrico | Oui |
| Cycle de vie | 100000 Cycles |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| Dimensions | 50 x 50 x 30 mm |
|----------------------|-----------------|
| Poids net | 60 g |
| Poids avec emballage | 80 g |

AMBIANCE

| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 70 °C |
|-------------------------------|----------------|
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 93% |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type Interrupteur commutable avec 3 boutons

