



A-FIRE

Centrale antincendio 8 zone con schermo LCD

CROSSFIRE 8 LCD

SALIDAS (INCENDIO)

Uscite sirena con fusibile ripristinabile	2
Relè di guasto	1
Relè di allarme	1
Uscite individuali per zone	Si
Uscite di errore e omissione	Si
Uscite remote con relè	Si, con il modulo RM8

PROGRAMACIÓN

Modalità giorno / notte	Si
Mappatura delle zone per le uscite	Si
Funzione di rilevamento incrociato	Si
Livelli	3 (Utile/ Molto Utile / Installatore)
Zona di prova / Omissione / Modalità di evacuazione	Si

ZONAS (INCENDIO)

Numero massimo di zone	8
Numero massimo di rilevatori per zona	30

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	321 x 286 x 90 mm
------------	--------------------------

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	Convencional
Tipo di centrale	Incendio

CERTIFICAZIONE

Normativa	EN54-2 / EN54-4
CPR	Si

DISPLAY

Tasti di orientamento	Si
Schermo LCD multilingue	Si