




A-SMART-HOME

Interruttore a 3 pulsanti

A-NS86-3L1W

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	110V ~ 240V
Consumo in standby	0.02W
Consumo di corrente	10A
Potencia de carga	300W para carga resistiva / 100W para carga LED

SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

Retroilluminazione	Sì
Collegamento elettrico	Solo con cavo di fase
Pannello tattile	Sì
Recupero dello stato dopo un'interruzione di corrente	Sì
Ciclo di vita	100000 cicli

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	50 x 50 x 30 mm
Peso netto	40 g
Peso con confezione	60 h

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 70 °C
Uso	Interno
Umidità massima	93%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo	Interruttore a 3 pulsanti
------	---------------------------

