



A-SMART-HOME

Interruttore conmutabile con 3 botones

A-NS86-3L2W

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	110V ~ 240V
Consumo in standby	0.02W
Consumo di corrente	10A
Potencia de carga	800W por segmento / 2000W en total

SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

Retroilluminazione	Si
Collegamento elettrico	Solo con cavo di fase
Pannello tattile	Si
Recupero dello stato dopo un'interruzione di corrente	Si
Ciclo di vita	100000 cicli

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	50 x 50 x 30 mm
Peso netto	60 g
Peso con confezione	80 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 70 °C
Uso	Interno
Umidità massima	93%

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Interruttore conmutabile con 3 botones
------	--

