

**AJAX**

Detector de incendios fumo

FIREPROTECT-B**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Compatibilidade	Centrais Ajax
Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Tipo de notificação	Acústica e visual
Volume sirene	85dB
Activação temperatura	59°C ±2°C
Tempo para disparo do alarme	0.15 s

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	132 x 132 x 31 mm
Material	Plástico
Peso líquido	220 g
Cor	Preto

DETECÇÃO

Tipo detector	Fumo
Temperatura para salto de alarme	60°
Deteção de fumo	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	2 x CR2032 / 3V
Duração da bateria	Até 4 anos

SENSOR

Tipo de sensor	Fotoeléctrico
----------------	----------------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 65 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	80%

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1300 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 20 mW

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	Sem fios
Tipo	Detector de incendios

TRANSMISSÃO SEM FIOS

Frequência	868MHz
------------	---------------

