



A-FIRE

Central de incêndio 8 zonas
com ecrã LCD

CROSSFIRE 8K LCD

SAÍDAS (INCÊNDIO)

Saídas sirene com fusível rearmable	2
Relé de Avaria	1
Relé de alarme	1
Saídas individuais por zona	Sim
Saídas de falha e omissão	Sim
Saídas remotas com relé	Sim, com módulo RM8

PROGRAMAÇÃO

Modo dia / noite	Sim
Mapeamento de zona para saídas	Sim
Função de detecção cruzada	Sim
Níveis	3 (Util / Superutil / Instalador)
Zona de ensaio / Omissão / Modo Evacuação	Sim

ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas	8
Número máximo de detectores por zona	30

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	321 x 286 x 90 mm
-----------	-------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	Convencional
Tipo de central	Incendio

CERTIFICAÇÃO

Normativa	EN54-2 / EN54-4
CPR	Sim

DISPLAY

Teclas de orientação	Sim
Ecrã	Sim