



detnov

## Módulo de saída de 1 relé

### MAD-411-I

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Modo alimentação      | DC        |
| Tensão                | 22V ~ 38V |
| Consumo Alarme        | 3mA       |
| Saída Relay tipo      | DC        |
| Saída Relay voltagem  | 30V       |
| Saída Relay Amperagem | 1000mA    |

#### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 50 °C |
| Grau de protecção       | IP20           |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 95%            |

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Indicadores LED            | Sim |
| Isolador de curto-circuito | Sim |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dimensões          | 100 x 100 x 26 mm |
| Material           | Plástico ABS      |
| Peso líquido       | 85 g              |
| Peso com embalagem | 115 g             |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Tipo | Módulo de saída de 1 relé |
|------|---------------------------|

