



## AJAX

### Detector quebra de vidro sem fio

### GLASSPROTECT-S-B

#### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Sem fio</b>
Distância detecção	<b>9 m</b>
Sensibilidade vibração	<b>3 níveis</b>
Elemento sensível	<b>Microfone Electret</b>
Detecção quebra de vidro	<b>Sim, até 9 metros</b>
Microfone	<b>Cobertura de 180°</b>
Tipo de detecção	<b>Quebra de vidro</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP50</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>75%</b>

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	<b>Centrais Ajax</b>
Indicadores LED	<b>Sim</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Proteção contra alarmes falsos	<b>Sim, análise algorítmica</b>

#### CERTIFICAÇÃO

Grau	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>103 x 22 x 21 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso líquido	<b>40 g</b>
Cor	<b>Preto</b>

#### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distância transmissão	<b>Até 1000 m em espaço aberto</b>
Potência máxima RF	<b>Até 20 mW</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	<b>CR123A / 3V</b>
Duração da bateria	<b>Até 7 anos</b>

